

Unterstützte Batterien des Bikedapter mit dem piCANcharger 60V Rev.02.10 (Anm. 1)

	Nominalspannung	unterstützt nur einen Batterietyp	unterstützt verschiedene Batterietypen	Ladekabel Type
Panasonic	26V	x		EnergyBus
Panasonic	36V	x		EnergyBus
Stromer	ST1	x		EnergyBus
Bionx	48V	x		EnergyBus
Bosch -2022	36V (3pin)	x		EnergyBus
Derby Cycle XION	11Ah, 15,5Ah, 36V	x		EnergyBus
GIANT Y	36V	x		EnergyBus
Impulse	36V	x		EnergyBus
Yamaha	36V	x		EnergyBus
Samsung sdi	36V	X		EnergyBus

Unterstützte Batterien durch piCANcharger 60V ab Rev.02.10, kein Bikedapter gebraucht (Anm. 2,4)

	Schnittstelle/ Nominalspannung	unterstützt nur einen Batterietyp	unterstützt verschiedene Batterietypen	Ladekabel Type
EnergyBus	1.0, 2.0		x	EnergyBus
Bike Energy Cable			x	Special 1
Stromer	ST2		x	EnergyBus
Gobax	CAN		x	EnergyBus
Ansmann	CAN		x	Rose 1
Binova	CAN		x	Rose 1
Heinzmann	CAN		x	Rose 1
Accurate	CAN		x	Rose 1
Marquardt	CAN		x	Rose 1
BMZ	CAN		x	Rose 1
Panasonic	26V	x		Pan 1
Panasonic	36V	x		Pan 1
Stromer	ST1	x		XLR
Bionx	48V	x		XLR
Bosch - 2022	36V (3pin)	x		Bo 1
Derby Cycle XION	11Ah, 15,5Ah, 36V	x		Rose 1
GIANT Y	36V	x		DIN
Impulse 1	36V	x		XLR
Impulse 2.0	36V	x		Rose 1
Yamaha	36V	x		YAM 1
Brose	36V	x		Rose 1
GRACE Bionx	48V	x		XLR
Go Swiss Drive	LIN		x	Rose 1
Zündapp	diff.	x		DC 1
Neodrive	36V	x		Rose 1
Samsung SDI	36V	x		Sam 1

geplant (Anm. 3)

Shimano Steps 6000	36V	x		Shi 1
Shimano Steps 8000	36V	x		Shi 1

Anm. 1: Der Bikedapter wird mit Plus und Minus der Fahrradatterie verbunden. Es wird zusätzlich die EnergyBusvariante des piCANchargers 60V benötigt.

Anm. 2: Alle oben aufgeführten Batterien benötigen ein spezifisches Ladekabel. Einige Batterietypen verwenden dasselbe Ladekabel (Ladekabeltyp). Trotz der Verwendung des selben Ladekabeltyps kann das Ladeprotokoll (Software) unterschiedlich sein. Der piCANcharger 60V unterstützt deshalb immer nur einen Ladekabeltyp. Das Ladegerät wird von pironex im Vorfeld für den Einsatz mit diesem Ladekabel vorkonfiguriert. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne.

Anm. 3: Benötigen ein Ladegerät für weitere Batterietypen kontaktieren Sie uns gerne.

Anm. 4: Benötigen Sie eine Änderung/ Fernbedienung der Ladegeräteigenschaften kontaktieren Sie uns gerne. Wir bieten verschiedene Schnittstellen zur Fernsteuerung und Fernüberwachung an.